

## EBN-01

### アナログ入出力用 8ch BNC 端子台

デジタル信号処理製品のアナログ入出力を展開するための8chBNC端子台ユニットです。19 インチ幅に設計されているため、ラックへの取り付けが可能です。



### 仕様書


入出力点数	8ch
入出力仕様	BNCコネクタ×8 及び tyco-AMP 社製ハーフピッチリセプタクル・ヘッダーコネクタ (2-175677-4) ×1
使用温度範囲	0 ~ 50℃
使用湿度範囲	90%RH 以下 結露なきこと
サイズ	480 (W) ×50 (D) ×49 (H) mm
重量	970g

### ピンアサイン表

CN1 ピン NO	信号名
1	CH1 (-)
3	GND
5	CH2 (+)
7	CH3 (-)
9	GND
11	CH4 (+)
13	CH5 (-)
15	GND
17	CH6 (+)
19	CH7 (-)
21	GND
23	CH8 (+)
25	F.G.

CN1 ピン NO	信号名
2	CH1 (+)
4	GND
6	CH2 (-)
8	CH3 (+)
10	GND
12	CH4 (-)
14	CH5 (+)
16	GND
18	CH6 (-)
20	CH7 (+)
22	GND
24	CH8 (-)
26	F.G.

### コネクタ図



外形寸法図

